Technische INFORMATION

SEGWAY

Segway Navimow

KURZSCHLUSSTEST DES MÄHMODULS

Benötigte Werkzeuge	Verfahren	Ergebnis
Multimeter	Der Stecker des Mähmoduls hat 3 Kontaktstifte. Bitte verwenden Sie die Ohm-Position des Multimeters, um den Widerstandswert zwischen jeweils zwei Stiften des Mähmodulsteckers zu messen, so erhalten Sie erhalten Sie 3 Testwerte. Hinweise: Es ist nicht notwendig, die positiven und negativen Pole zu unterscheiden. Schließen Sie die rote und die schwarze Messleitung des Multimeters während der Prüfung nicht direkt kurz. Warten Sie, bis sich der vom Multimeter angezeigte Widerstandswert nicht mehr ändert, und lesen Sie dann den Widerstandswert ab.	Nach dem Test erhalten Sie 3 Widerstandswerte. Liegt einer der Widerstandswerte unter 0,6 Ω, dann bedeutet dies, dass das Mähmodul kurzgeschlossen ist. Wenn alle 3 Widerstandswerte höher als 0,6 Ω sind, dann ist das Mähmodul Modul nicht kurzgeschlossen.





